

# Maxi

## ARBEIT & SICHERHEIT



### P-LIGHT Maxi

**Kompakte**, leicht montierbare Batterieunterstützung in robuster, voll verschweißter Konstruktion.

**Maxi** ist vor allem dafür gedacht, ein 2-Kreis-Park- und Positionslicht am Anhänger einzuschalten, zum Beispiel beim Kurzzeitparken für den Güterumschlag und wenn andere Funktionen notwendig sind, sowie Blitzleuchten einzuschalten, Schrankbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Funkfernsteuerung etc.

Wenn der Lastwagen abgehängt wird, kann **Maxi** leicht aktiviert werden, um die Beleuchtung des Anhängers einzuschalten, sodass andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig auf den Anhänger aufmerksam werden, wenn er beladen- oder entladen wird.

Wenn der Lastwagen wieder angehängt wird, beginnt automatisch die Aufladung der Batterien durch die **Beleuchtung** und das integrierte Ladegerät garantiert, dass die Batterien während der Fahrt - Sommer wie Winter- immer **100%** geladen sind.

#### Alle P-LIGHT haben:

**Neues**, revolutionierendes Ladegerät mit Diagnostikprogramm und Überwachung von Automat Sicherungen, Batterien, Ladung etc.

**Programmierbares** Einschalten der Beleuchtung (AUTO On/Off).

Die Batterien sind auf **Gummiaufhängungen** montiert um Vibrationsschäden zu verhindern.

**Batterieüberwachung** um Tiefentladung der Batterien zu verhindern.

### Technische Informationen

Materialien:	Elektropoliert 3 mm Edelstahl
Breite:	430 mm (490 mit Befestigung)
Höhe:	230 mm (260 mit Befestigung)
Tiefe:	250 mm
Gewicht:	≈ 45 kg mit Batterien
Montage:	Auf dem Rahmen oder Werkzeugkasten
Batterie:	24 VDC / 40 Ah (Wartungsfrei)
Ladung:	< 10 A (≈ 240 W) während der Fahrt (Verdichtung min 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Kabel)
Ausgänge:	2 x 100 W (Standlicht) 1 x 200 W (bzw. Schrankbeleuchtung) 1 x 200 W (AUX bzw. Funkfernsteuerung)
Betriebszeiten:	(Voll- geladenen Batterien + 20° C)
	20 W ≈ 48 Stunden
	50 W ≈ 19 Stunden
	100 W ≈ 9 Stunden
	200 W ≈ 4 Stunden

*The Force is with You!*

R10-04155

Herstellung & Vertrieb:  
**InnoNet AB - SE-342 50 Vislanda - Schweden**  
 Tel. +46 472 483 83    Info@innonet.se

[www.p-light.com](http://www.p-light.com)

