

Magnum

KRAFT MEISTER #1



P-LIGHT Magnum

Komplettes Batteriebackup für großen Kraftaufwand.

Magnum ist vor allem dafür gedacht, Hydraulikanlagen für Ladebordwand, steuerbare Achsen, Rampen sowie Wärmeladeräume zu betreiben.

Magnum kann in verschiedenen Ausführungen bestellt werden, je nach Bedarf von Batterie, Funkfernsteuerung, 230 VAC Stützladegerät etc.

Magnum hat Batterie Hauptschalter, Kraftsicherung, Steuerschalter, Magnetspule etc. und allen übrigen Funktionen wie **Maxi** (2-Kreis-Park- und Positionslicht, Schrankbeleuchtung, Blitzbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Funkfernsteuerung etc.)

Wenn der Lastwagen abgehängt wird, liefert **Magnum** mühelos die Energie für die Hydraulik und elektronische Ausrüstung während der Arbeit.

Wenn der Lastwagen wieder angehängt wird, beginnt automatisch die Aufladung der Batterien durch die **Beleuchtung** und das integrierte Ladegerät garantiert, dass die Batterien während der Fahrt - Sommer wie Winter- immer **100%** geladen sind.

Magnum kann mit einem zusätzlichen Ladegerät für erhöhte Ladewirkung während der Fahrt ausgestattet werden.

Alle P-LIGHT haben:

Neues, revolutionierendes Ladegerät mit Diagnostikprogramm und Überwachung von Automat Sicherungen, Batterien, Ladung etc.

Programmierbares Einschalten der Beleuchtung (AUTO On/Off).

Die Batterien sind auf **Gummiaufhängungen** montiert um Vibrationsschäden zu verhindern.

Batterieüberwachung um Tiefentladung der Batterien zu verhindern.

Technische Informationen

- Materialien: Pulverbeschichteter stahl /Elektropoliert Edelstahl
- Breite: 690-890 mm
- Höhe: 300-330 mm
- Tiefe: 430-490 mm
- Gewicht: < 160 kg
- Montage: Werkzeugkasten oder gleichwertig
- Batterie: 24 VDC / < 200 Ah (Wartungsfrei)
- Ladung: < 10 A (≈ 240 W) während der Fahrt (Verdrahtung min 2 x 2.5 mm² Kabel)
- Erweitere Ladung < 30 A (≈ 720 W) (Verdrahtung min 1 x 6 mm² Kabel)
- Ausgänge: 2 x 100 W (Standlicht)
1 x 200 W (bzw. Schrankbeleuchtung)
1 x 200 W (AUX bzw. Funkfernsteuerung)
- Kraft: 1 x < 300 A (Hydraulikmotor etc.)
- Sonstiges: Steuerschalter, Spannungswache, Batterie Hauptschalter, Kraftsicherung usw.
- Option: Funkfernsteuerung, Stützladegerät 230 VAC, Magnetspule etc

The Force is with You!



Herstellung & Vertrieb:
InnoNet AB - SE-342 50 Vislanda - Schweden
Tel. +46 472 483 83 Info@innonet.se

www.p-light.com

