

# Maxi

## Työ & TURVALLISUUS



### P-LIGHT Maxi

**Kompakti** ja helppoasenteinen akusto täyshitsatussa kotelossa.

**Maxi** on pääasiassa tarkoitettu perävaunujen 2-piiristen pysäköinti-/äärivalojen ohjaukseen lyhytaikaisessa käytössä ja kun tarvitaan myös muita toimintoja kuten varoitusvilkut, kuormatilan valot, työvalot, kauko-ohjaus ym.

Perävaunun irroituksen jälkeen antaa **Maxi** voimaa eri sähkölaitteille jolloin työskentely on turvallista ja tavaroita voidaan käsitellä huolellisesti esim. kuormatilassa. Lisäksi muut tienkäyttäjät huomaavat valaistun yhdistelmän ajoissa.

Kun perävaunu taas kytketään autoon, akku alkaa latautua **valovirtapiiriin** kautta jolloin integroitu automaattilaturi huolehtii siitä että ajonaikainen lataus tapahtuu **100%** oikein kesällä ja talvella.

#### Yhteistä kaikille P-LIGHT laitteille on:

- Uusi** vallankumouksellinen laturi jossa automaattisulakkeiden, akkujen, latauksen ym. diagnostiikka ja valvonta.
- Ohjelmoitava** valojen sytytys (AUTO On/Off).
- Vaimenninkumein** suojatut akut tärinävaurioiden välttämiseksi.
- Akkuvalvonta** akuston syväpurkauksen estämiseksi.

### Tekninen erittely

Materiaali:	Sähköiillotettu 3mm ruostumaton teräs
Leveys:	430 mm (490 sis. kiinnikkeen)
Korkeus:	230 mm (260 sis. kiinnikkeen)
Syvyys:	250 mm
Paino:	≈ 45 kg
Asennus:	Runkopalkkiin tai tarvikelaaatikkoon
Akku:	24 VDC / 40 Ah (Huoltovapaat)
Lataus:	10 A asti (n. 240 W) ajossa (Johtimet min 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> )
Ulosotot:	2 x 100 W (Seisontavalot) 1 x 200 W (AUX esim kauko-ohjaus)
Käyttöaika:	(Täydet akut + 20° C) 20 W ≈ 48 tuntia 50 W ≈ 19 tuntia 100 W ≈ 9 tuntia 200 W ≈ 4 tuntia

*The Force is with You!*

Valmistaja: InnoNet AB - Sweden  
Myynti Suomessa: TMT.Malinen Oy - 15210 Lahti - Suomi  
Puh. (03) 882 0500 Info@tmt.fi



[www.p-light.com](http://www.p-light.com)

